

Модель: **iMLed 2mini**

Номер изделия _____

Дата продажи / продавец _____

Комплектность

- Контроллер
- Паспорт

Гарантия

Гарантийный срок службы контроллера составляет 24 месяца от даты продажи.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться в торгующую организацию или на предприятие-изготовитель:

ООО "Импульс лайт"

www.impulslight.com, тел: (8332) 78-08-47,

E-mail: info@impulslight.com

Требования по подключению

Подключите контроллер (красный "+" и черный "-" провод) к БП. Затем **подключите минус источников света** к соответствующему каналу контроллера (белый провод) и к общему плюсу (второй красный провод).

Сечение проводов при максимальном токе от плюса БП до общего плюса светодиодов и от минуса БП до клеммы минус контроллера не менее 0,5кв.мм.

Светодиодный контроллер iMLed 2mini

Назначение

Светодиодный контроллер предназначен для управления нагрузкой постоянного тока и создания индивидуальной динамики в светодиодной рекламе и интерьерной подсветке.

Область применения: светодиодные пиксели, модули и ленты на напряжение до 24 В.

Технические характеристики

• Количество каналов	2
• Макс. ток канала	5А
• Общий максимальный ток	10А
• Напряжение питания	+7 ... +24 В
• Условия эксплуатации	-40...+40 град.С
• Исполнение	IP00
• Размер	60x15x9 мм
• Вес	0,05кг

Настройка сценария

В наборе 34 программы. Первая программа - автоматический перебор программ. Программы со 2 по 34 выбираются кнопкой и сохраняются в памяти контроллера. Для возврата к первой программе необходимо при подаче питания удерживать кнопку 1-3 сек.

ВНИМАНИЕ ! Для защиты от перегрева необходимо следить, чтобы полная мощность и нагрузка на канал не превышали паспортную. Не допускайте короткого замыкания в нагрузке! В противном случае предприятие-изготовитель ответственности не несет.

